INSTRUKCJA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI

Zasada: „Dbasz o produkt – produkt dba o wygląd Twojego wnętrza".

Dzięki technicznym filtrom Twoje panele są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu niż lity beton czy surowe drewno, które chłoną plamy.

1. Pierwsze czyszczenie (po montażu)

Po zakończeniu prac usuń resztki kleju natychmiast za pomocą wilgotnej szmatki lub dedykowanego czyścika do klejów polimerowych (sprawdź najpierw w niewidocznym miejscu, czy nie reaguje z filtrem).

Kurz z cięcia najlepiej usunąć odkurzaczem z miękką szczotką lub ściereczką z mikrofibry.

2. Codzienna pielęgnacja (Zależnie od linii)

Linia WOOD (8 mm) & CONCRETE:

Czyść miękką, lekko wilgotną (nie mokrą!) ściereczką.

Używaj wody z odrobiną neutralnego detergentu (np. mydło szare lub płyn do naczyń).

Czego unikać: Mleczek szorujących, druciaków i silnych rozpuszczalników, które mogłyby zmatowić strukturę drewna lub betonu.

Linia FABRIC (5 mm):

Struktura tkaniny może zbierać kurz w zagłębieniach – najlepiej czyścić ją odkurzaczem z miękką końcówką raz na jakiś czas.

Plamy usuwaj punktowo wilgotną gąbką. Nie pocieraj zbyt mocno, by nie uszkodzić splotu filtra.

Linia STONE (3 mm PCV):

Najbardziej odporna na wilgoć. Można używać standardowych środków do mycia łazienek (bez chloru i kwasów).

Po myciu warto przetrzeć do sucha, aby na „marmurze" nie zostawały smugi z wody.

3. Ważne zasady „Szczerego Użytkowania"

Słońce: Mimo że filtry są wysokiej jakości, długotrwałe, bezpośrednie działanie bardzo silnego słońca (np. w niezasłoniętym oknie) może z czasem delikatnie zmienić odcień. Warto o tym pamiętać.

Temperatura: Panele są wewnętrzne. Nie montuj ich bezpośrednio przy otwartym ogniu (np. przy kominku bez osłony) ani w saunach.

Naprawy: Jeśli filtr zostanie zarysowany, w liniach WOOD i CONCRETE można użyć profesjonalnych markerów do retuszu mebli w odpowiednim kolorze.

💡 RADA DLA KLIENTA:

"To nie jest ściana, którą musisz co roku malować. Przetrzyj ją raz na miesiąc mikrofibrą, a będzie wyglądać tak samo za 10 lat, jak w dniu, w którym ją zamontowałem."